

بررسی الکتر و پا تو لوژی برق گرفتگی و صاعقه زدگی

دکتر رضا فتوحی*

«تلفات برق گرفتگی در تهران و حومه
در سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱»

سال	ماه	۱۳۵۱	۱۳۵۰	۱۳۴۹	۱۳۴۸	۱۳۴۷
فروردين	۲	۵	۴	۱	-	
اردیبهشت	۴	۱	۸	۱	۳	
خرداد	۵	۶	۲	۳	۲	
تیر	۶	۵	-	۱	۴	
مرداد	۸	۳	۴	۴	۵	
شهریور	۲	۴	۴	۴	۶	
مهر	۱	۲	۲	۲	۳	
آبان		۳	۲	۱	۵	
آذر		۱	۳	۱	۱	
دی		۱	-	۲	-	
بهمن		۳	۱	۱	۲	
اسفند		۲	۲	۴	۱	
جمع		۳۶	۳۲	۲۵	۳۲	

ج- تلفات برق گرفتگی در تابستان بیشتر از فصول دیگر
و در بهار بیشتر از پائیز و در پائیز بیشتر از زمستان است.

اولین مرک و میر بعلت برق گرفتگی (Electric Shock) در سال ۱۸۷۹ میلادی بوسیله یک جریان متناسب ۲۵۰ ولتی اتفاق افتاد [۶]. در حالیکه جرح و مرک در اثر سقوط صاعقه یا آسمان درخشش (Lightning) از بد و خلقت وجود داشته است. بطوريکه آمارهای ملی و بین المللی نشان میدهدند از سال ۱۸۷۹ مسيحي بعد درنتيجه افزایش موارد استعمال الکتریسيته در وسائل خانه داري، صنعتي، پزشكى، علمي، پژوهشي، روشنائي، راه آهن، مخابرات، سمعي و بصرى، نظامي، فضائي و غيره حوادث وسوانح ناشي از الکتریسيته نيز بنحوی تقریباً اجتناب ناپذير زياد شده اند. در ایالات متحده آمريكا هر سال بطور متوسط ۱۵۰ نفر در اثر صاعقه زدگی و ۸۵۰ نفر در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست میدهند [۲].

در ایران آمار کلی قربانیان صاعقه در دست نیست. لیکن در سالهای اخیر دونفر در تهران و حومه در اثر صاعقه زدگی در گذشته اند (یکی در منطقه نظامي عباس آباد و دیگری در بیانهای اطراف پایتخت). آمار در گذشته اگان از برق گرفتگی از فروردین سال ۱۳۴۷ لغایت مهر ۱۳۵۱ در تهران و حومه

بشرجي است که در همین صفحه بنظر مى رسد [۱۰] از مطالعه ارقام جدول چنین بر مي آيد که:
الف- هر سال بطور متوسط در تهران و حومه ۳۲۰ نفر در

اثر برق گرفتگي جان ميسپارند.
ب- در ايران که نزديك ده برابر تهران سکنه دارد بطور تقریب سالی ۳۲۰ نفر بعلت برق گرفتگي یا عوارض آن در می گذرند.

* گروه فیزیک پزشكی - دانشگاه تهران

** از جناب آقای دکتر سید محمد طباطبائی رئیس اداره پزشكی قانونی بخاطر اجازه استفاده از آمارها و آرشيو اداره پزشكی قانوني و خانم جهرمي صميمانه سپاسگزارم.

(MacLachlan) که ۴۷۹ مورد برق گرفتگی را مطالعه کرده است به موازات از دیاد ولتاژ جریان الکتریستیه، شدت برق گرفتگی کم و یا موقوفیت درمان زیاد نمی‌شود [۷]. مقدار مقاومتی که بدن بعنوان یک هادی (Conductor) دربرابر عبور الکتریستیه نشان میدهد شدت برق گرفتگی را تعیین می‌کند. مقاومت (Resistance) پوست خشک انسان در حدود $100/000\text{C/S}$ بوده بر-حسب نقاط مختلف فرق می‌کند. رطوبت حاصله از تعریق، البته مرطوب، استحمام و آبتنی مقاومت الکتریکی پوست را تا حد ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰ و حتی ۵۵۰ اهم برسانیتیمتر مربع تنزل میدهد. کاهش مقاومت الکتریکی پوست همانطور که از قانون اهم $V = \frac{I}{R}$ نیز مستفاد می‌شود برشدت جریانی که از بدن می‌گذرد و در نتیجه مخاطرات برق گرفتگی می‌افزاید در رابطه فوق $I =$ شدت جریان ، $R =$ مقاومت الکتریکی پوست و $V =$ اختلاف پتانسیل الکتریکی است. بطوریکه هرگاه مقاومت پوست که مهمترین سد بدن دربرابر عبور الکتریستیه است به ۱۲۰۰ اهم برسانیتیمتر مربع بر سد حتی یک جریان متناوب ۱۱۰ ولتی نیز اغلب کشنده می‌شود.

علت از دیاد تلفات برق گرفتگی در تابستان که در آمارهای اداره کل پزشکی قانونی تهران و حومه نیز منعکس است چیزی جز کاهش مقاومت الکتریکی پوست در فصل میزبانیست زیرا گرمی هوا از طریق تعریق (Respiration) مقاومت پوست را کم و شدت جریانی را که از بدن می‌گذرد زیاد می‌کند. با همین مکانیسم بنظر نگارنده هیپرپیرکسی (Hyperpyrexia)، تمرینات ورزشی سخت و شرجی نیز محتملاً شدت برق گرفتگی را زیاد می‌کند.

رویه هر فته از نظر بیوفیزیکی قابلیت هدایت الکتریکی بافتها به موازات مقدار آب آنها تغییر می‌کند. بهمین جهت در حالیکه عروق و عضلات هادیهای خوبی هستند مقاومت اهمی استخوانها، اعصاب محیطی و پوست زیاد است.

یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر درشدت برق گرفتگی چگونگی اتصال بدن شخص بزمین و وضع ساختمان زمین میزبور است. بهمین جهات شخصی که در وان حمام پراز آب قرار دارد ممکنست در اثر جریانی که در شرایط دیگر تحمل می‌شد کشته شود. زیرا در وان حمام اولاً بعلت خیسی بدن، مقاومت الکتریکی پوست از چند هزار اهم برسانیتیمتر مربع به حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ اهم برسانیتیمتر مربع تنزل نموده شدت جریان زیادی از بدن می‌گذرد. ثانیاً اتصال و ان از طریق لوله‌های فاضل آب (هادی-های خوب) و غیره بزمین شدت جریان مذکور را تشدید می‌کند.

د- مخاطرات برق گرفتگی در اثر افزایش درجه حرارت بدن (تعزیر) زیاد می‌شوند. از سوی دیگر بررسی آمارهای داخلی و خارجی نشان میدهد که رقم تلفات سوانح الکتریکی دقیقاً به نسبت افزایش تولید و مصرف توان الکتریکی بالانسی رود بلکه بطور محسوس از این نسبت پائین تر است. این مسئله روشنگر دونکته اساسی و مهم است: اول اینکه روش‌های امروزی نجات و درمان مصدومین الکتریستیه کم ویش سودمند واقع می‌شوند. دوم اینکه شناخت نکات فیزیکی و رعایت آنها در تقلیل برق گرفتگی و صاعقه‌زدگی اثر حیاتی وغیرقابل انکار دارند. بنابراین در عصر الکتریکی شدن سریع کشور و رسوخ انژرژی الکتریکی به بخشها و روستاهای دوردست و بالاخره توسعه عمودی شهرها (از دیاد اجتناب ناپذیر برق گرفتگی و صاعقه زدگی) لازم است پیشکان و حتی اماکن عموم مردم بیش از پیش از فیزیک، بیوفیزیک، تکنولوژی، مخاطرات بالقوه و آزارهای بالینی جریان الکتریستیه آگاه بوده شیوه‌های علمی جلوگیری، نجات و درمان بیماران برق گرفته و صاعقه‌زده را بشناسند.

بررسی‌های فیزیکی و بیوفیزیکی

از نظر فیزیکی برق گرفتگی هنگامی رخ میدهد که بدن در مسیر جریان الکتریستیه بین قطب‌هایی که اختلاف پتانسیل کافی دارند قرار گیرد. نتیجه غائی عبور الکتریستیه از بدن بر حسب مورد فرق می‌کند. جریان‌های متناوب (برق شهرها) اغلب اوقات سبب تتانیزاسیون (Tetanization) عضلات و تعریق که مقاومت الکتریکی پوست را کم می‌کند می‌شوند. [۱]

جریان‌های مستقیم یا گالوانیک باعث تغییرات الکترولیتی بافتها می‌گردند. بطوریکه از آمارهای مختلف بر می‌آید جریان-های متناوب که بدلاً این فنی و اقتصادی برای حوالج شهری بکار می‌روند از نقطه نظر برق گرفتگی ۴ تا ۵ بار خطرناک‌تر از جریان-های مستقیم‌اند. بر اساس همین آمارهای جریان‌های مستقیم یا یکسو کمتر از ۰،۳ ولت ندر تابق گرفتگی کشنده‌ایجاد می‌کند. معهذا بموازات افزایش ولتاژ خطر جریان‌های یکسو نیز زیاد می‌شود. خطر جریان‌های متناوب بر حسب فرکانس آنها فرق می‌کند. جریان‌های متناوب کم فرکانس (۱۵ - ۶۰ C/S) حتی با ولتاژ ۱۱۰ ولت که در بعضی ممالک بکار می‌روند ممکن است سبب مرگ شوند. لیکن جریان‌های متناوب پر فرکانس که در بیسیم، رادیو، تلویزیون، رادار، دیاترمو پزشکی، دیاترموکو-آگولاسیون، رادارهای بیولوژیکی و غیره بکار می‌روند قادر اثر تحریک‌حسی و حرکتی بوده هرگز سبب برق گرفتگی نمی‌شوند. جریان‌های پر فرکانس جریان‌های متناوبی هستند که

گرفتگان جان خود را بعلت شکستگی قاعده جمجمه (ضربه و خونریزی مغزی) از دست داده اند. [۱۵] زیرا چنانکه در سطح قبیل نیز اشاره شد گاه در جریان برق گرفتگی بعلت انقباضات اختلالی عضلات برق گرفته بسوئی پرت شده با جسم سختی برخورد میکند.

بنا بر این در ایران شکستگی قاعده کاسه سر از علل غیر مستقیم وبالنسبة شایع مرک در برق گرفتگان است. توجه به یافته های کالبد گشائی چندتن از کسانی که در سالهای اخیر با اعلام «برق گرفتگی» در تهران و حومه در گذشته اند و پزشکی قانونی آنرا تأیید کرده است این مسئله را بخوبی روشن میکند (جدول صفحه مقابل):

بطوریکه از این جدول مستفاد میشود علت فوت ۲ نفر از ۱۳ نفر کسانی که ظرف قریب دو ماه با اعلام برق گرفتگی در تهران و حومه در گذشته اند شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی متعاقب پرت شدن و برخورد با جسم سخت بوده است. علت مرک یک نفر دیگر از برق گرفتگان سوختگی عمومی بدنی و علت احتمالی مرک یکی دیگر از آنها «ترومبوز» شرائین ریوی بدنیاب برق گرفتگی بوده است.

رویه هر فته اثر جریان الکتریسیته بر دستگاه های مختلف بدن بدرستی معلوم نیست. بطور کلی اکثرآ ولتاژ های کم (low Voltage)، سبب فیبریلاسیون بطنی (ventricular fibrillation)، ولتاژ های بالا (high voltage) موجب وقفه تنفسی (respiration arrest) و جریان های فشار قوی (high tension currents) باعث سنکوپ قلبی (cardiac stand still) میشوند. در نارسائی قلبی ناشی از فیبریلاسیون بطنی اغلب اوقات مرک فرا میرسد. فلنج تنفسی بر اساس گزارش های معتبر متعدد غالباً به تنفس مصنوعی جواب مساعد میدهد. هوکر (Hoover) و ویگرز (Wiggers) پس از ایجاد برق گرفتگی در حیوانات آزمایشگاهی عمل قلب را مجددآ برقرار کرده اند. صرف نظر از عوامل فیزیکی مشدد برق گرفتگی که فوقاً بدانها اشاره شد سالخوردگی و امراض قلبی نیز پیش آگهی برق گرفتگی را و خیمتر میکنند. دلیل این موضوع حدوث مرک ناگهانی در برخی بیماران سالخورده تحت درمان بالکتروشولک است. در این مورد اغلب کارشناسان علت مرک را فیبریلاسیون بطنی دانسته اند [۳، ۵].

بررسی علل مرک مصدومین الکتریسیته

نتایج حاصله از اتوپسی در گذشتگان از برق گرفتگی و صاعقه زدگی متفاوتند. اگر نقاط ورود و خروج جریان الکتریسیته از بدن، کوچک باشد (یعنی دانسته جریان زیاد باشد) اکثر اوقات روی پوست در محله ای ورود و خروج جریان الکتریسیته مناطق ذغال شده کم و بیش و سیع مشاهده میشوند (مارک الکتریک). در عین حال ممکن است مناطق مزبور جزئی بوده یا اصولاً بوجود نیامده باشند. آثار و آسیب های سطحی جریان های مستقیم معمولاً به راتب بیشتر از خایعات ناشی از جریان های متناوب اند. خون در گذشتگان از برق گرفتگی غالباً سیاه و ندر تا منعد است. در مغز، نخاع، ریه ها و امعاء اغلب اوقات خونریزی های کوچک (petechial hemorrhage) و مناطق خایعه دیده مشاهده میشوند. [۵]

در صاعقه زدگان اگر مصدوم آنای نمیرد علائمی که در کالبد گشائی دیده میشوند عبارتند از: سوختگی، اختناق و خونریزی های کوچک در سراسر بدن.

هر گاه صاعقه زده چند روزی زنده بماند در کالبد گشائی نکر و زموضعی اعصاب، نخاع شوکی و بالاخره مخ بچشم میخورد. این نکروز که هم در نورونها و هم در ماده سفید (white matter) وجود دارد کم و بیش با وکنش های گلیال و عروقی همراه میباشد. بطور کلی در معاینات ماکروسکوپی و میکروسکوپی اجسام در گذشتگان از برق گرفتگی هیچ یافته ای که روش نگر مکانیسم مرگ در برق گرفتگی باشد بدست نمیآید. با این حال بعقیده جکس-بلیک (Jex - Blake) علل مرگ در برق گرفتگی عبارتند از:

۱- تثانی طولانی عضلات که منجر به خفگی میشود.

۲- فیبریلاسیون بطنی.

۳- نارسائی تنفسی از طریق تأثیر جریان بر سلسه اعصاب.

۴- عوارض دیررس سوختگی های ناشی از الکتریسیته.

۵- الکترو لیز بافتها.

۶- تولید حرارت در بدن در اثر عبور جریان (اثر زول).

لانگزورسی (Longthwrothy) و کوون هسون (Kouwenhoven) انعقاد انساج در اثر جریان الکتریسیته را نیز در مرک برق گرفتگان دخیل دانسته اند. حسین (Hassine) با مشاهده پارگی بافت مغزی کسانی که بوسیله صندلی الکتریکی اعدام شده اند اثر مکانیکی جریان الکتریسیته را در مرک آنها مؤثر دانسته است. [۱۱، ۱۲]

در ایران بطوریکه از بررسی آرشیو اداره کل پزشکی قانونی تهران و حومه بر می آید تعداد قابل توجهی از برق

نام	سن	تاریخ فوت	تاریخ معاینه	پزشک قانونی	محل حادثه	محل فوت	شماره بروانه دفن	یافته‌های آسیب شناسی
قاسم	۱۸	۵۱/۴/۲۳	۵۱/۴/۲۴	دکتر خلعتبری	تهران (امیرآباد)	بیمارستان پهلوی	۱۲۷۱	احتقان (ریه‌ها ، مغزو کبد) + پتی‌شی (روی سطوح قلب و ششها) + خونمردگی (زیر پوست شقیقه راست).
حسن	۲۰	۵۱/۴/۲۶	۵۱/۴/۲۶	دکتر خلعتبری	تهران استخر	درمانگاه	۱۲۹۶	احتقان (ریه‌ها ، عضلات صاف ، احساء و مغز) + پتی‌شی (روی قلب و ریه‌ها) + خونمردگی (زیر پوست پیشانی).
حسین	۲۲	۵۱/۴/۲۷	۵۱/۴/۲۸	دکتر گودرزی	تهران	بهداری نیروی دریائی	۱۳۱۲	شکستگی (استخوان پشتسری) + خونریزی (سودوال ، بولب و اطراف آن وینی) + خونمردگی (زیر پوست پیشانی).
یوسف علی	۲۰	۵۱/۴/۲۹	۵۱/۴/۳۰	دکتر داوری	تهران (بازار)	بیمارستان سینا	۱۳۴۵	مارک الکتریک (انگشت اشاره راست) + خونریزی (در پرده‌ها ، نیمکره چپ مغز و مایع نخاعی مغزی).
غلامرضا	۳۵	۵۱/۴/۳۱	۵۱/۵/۲	—	محسن آباد	محسن آباد	۱۳۷۱	پارگی (لب فوقانی و کبد) + خونریزی (داخل قفسه صدری و شکم بمقدار زیاد) + مارک الکتریک (بشکل زخمی مدور بقطار ۲۵ سانتیمتر با هاله‌ای از سوختگی بر روی ساعدهای پلور) + له‌شدگی (سطح تحتانی جگر).
آنالیزه	۳۵	۵۱/۵/۳	۵۱/۵/۴	دکتر خلعتبری	تهران (قله‌ک)	بیمارستان هدایت	۱۴۰۵	احتقان (کبد ، پرده‌های مغز و ریه‌ها) + پتی‌شی (ریه‌ها و معده).
غلامرضا	۶۰	۵۱/۵/۱۲	۵۱/۵/۱۳	—	تهران (سیروس)	بازار گنان	۱۵۳۱	سوختگی (انگشت شست ، انگشتان سوم و چهارم و کف دست راست) + پتی‌شی (در سطوح ریه‌ها و قلب) + احتقان (ریه‌ها).
جلال	۲۰	۵۱/۵/۱۱	۵۱/۵/۱۲	دکتر خلعتبری (تیموری)	تهران	—	۱۵۱۱	مارک الکتریک (در مچ دست و پیره‌بینی راست) + احتقان (ریه‌ها و احساء) + پتی‌شی (روی پلور و پریکارد).
اکبر	۴۳	۵۱/۵/۱۳	۵۱/۵/۱۴	دکتر معتمد	قیطریه	—	۱۵۳۴	مارک الکتریک (انگشتان اول ، دوم و سوم دست راست و چپ) + کبودی (سمت راست پیشانی و قسمت خارجی چشم راست) + خونمردگی (زیر پوست پیشانی و شقیقه راست) + احتقان (مغز) + خونریزی (سودوال).
علی‌اکبر	۳۲	۵۱/۵/۲۰	۵۱/۵/۲۰	دکتر مصطفوی نسب	تهران	بیمارستان جرجانی	۱۵۸۲	احتقان (سر ، صورت و منتحمه) + تنانوس (عضلات مخطط) + مارک الکتریک (در سطح داخلی دست چپ بعرض و طول یکسانی تقریباً).
زهرا	۵۲	۵۱/۵/۲۶	۵۱/۵/۲۷	—	میگون	میگون	۱۶۵۶	پارگی (در نقاط مختلف پوست خاصه ران چپ) + خونمردگی (زیر پوست سر) شکستگی باز (در شقیقه راست همراه با خونریزی و خروج بافت مغزی).
جلال	۳۸	۵۱/۶/۱۸	۵۱/۶/۱۹	دکتر خلعتبری	تهران (هتل اینتر کنتی نانتال)	بیمارستان شهرام	۱۹۲۰	سوختگی (سر ، صورت ، دستها ، سینه ، شکم) پشت و رانها که بتفاوت دارای درجات ۱، ۲ و ۳ میباشند + نکروز و عفونت (در نواحی سوخته) + ازین رفتگی (قسمت‌هایی از نسوج سوخته).
سعید	۶	۵۱/۶/۱۹	۵۱/۶/۲۰	دکتر محترم	تهران (ابوریحان)	بیمارستان شهریور	۱۹۳۴	احتقان (ریه‌ها و پرده‌های مغز) + خونریزی (در محل اتصال نخاع و بصل النخاع ، در نقاط پراکنده مغز) + ترموبوس (در شرائین ریوی).

جريان متناوب شدید تحریک میکنند.

۵ - تحریک الیاف قلب با وسائل مکانیکی - این

شیوه نیز بوسیله برخی از پرشکان تجویز شده است . لیکن شواهدی که بر له آثار بالینی آن باشدتا کون بدست نیامده اند.

۶ - تحریک الیاف قلب با وسائل داروئی - ناهوم

(Nahum) و هوف (Hoff) نشان داده اند که استفاده از استیل کولین (Acetylcholine) در حیوانات آزمایشگاهی آنها را در برابر فیبریلاسیون بطنی و مرک دراثر برق گرفتگی های باشدتها متعارفی حفظ میکند . نتیجه بالینی مهم این تجربه اینستکه حالیه بوسیله ترکیباتی مثل کلرور پیطاسیم یا مخلوط استیل کولین و اسید آدنوزین تری فسفوریک قابلیت تحریک قلب برق گرفتگان را کاهش میدهد و آنها را تا حدودی از فیبریلاسیون بطنی و مرک ناشی از آن حفظ مینمایند [۴] .

۷ - گرفتن خون - بعیده عده ای از پرشکان گرفتن در حدود

۵۰۰ سانتی متر مکعب خون از برق گرفتگان سودمند بوده به استقرار ولو بسیار خفیف جریان خون در مغز کمک میکند .

۸ - گرفتن آب نخاع - با آنکه امروزه در اغلب مراکز

پرشکی عالم گرفتن آب نخاع را در تداوی برق گرفتگان بکار میبرند معهدا هنوز مدارکی بر مفید بودن آن وجود ندارد . توضیح آنکه از بزل نخاع در مواد دیگر مصدوم سردردمقاوم یا علائم از دیاباد فشار داخل جمجمه دارد استفاده میشود .

۹ - احتیاط در بکار بردن داروهای محرك -

لوی (Levy) نشان داده است که با تحریک قلب یا تضییف عوامل کندکننده آن میتوان آریتمی کاردیاک ، فیبریلاسیون بطنی و بالاخره مرک ایجاد نمود . تجربه مزبور که بر روی حیوانات آزمایشگاهی بعمل آمده توجه پرشکان را به نتایج غالباً مرگبار استفاده از آدرنالین و داروهای محرك دیگر در برق گرفتگی جلب نموده است . خاصه آنکه اکثر برق گرفتگان و صاعقه زدگان چنانکه اشاره شد مستعد تشنج هستند .

۱۰ - درمانهای آستحکامی (supportive)

بیمارانی که مرحله حاد برق گرفتگی یا صاعقه زدگی را پشت سرمیگذارند اغلب اوقات بدرمانهای وسیع جهت سوتگی های الکتریکی ، نکروز ، عفونت های ثانویه وبالاخره خونریزی هائی که متعاقب کنده شدن بافت های مرده بوجود می آید نیازمنداند . در گزارش های خیلی جدید به استفاده موفقیت آمیز ماساژ غیر مستقیم قلب (external cardiac massage) در تداوی برق گرفتگی نیز اشاره شده است . [۴ ، ۲]

اصل پیش گیری از برق گرفتگی و صاعقه زدگی

آگاهی عامه از خطرات جریان الکتریسیته بزرگترین عامل جلو گیری از برق گرفتگی و صاعقه زدگی محسوب میشود . کارشناسان فنی نکات بسیاری را در جلو گیری از سوانح الکتریکی توصیه نموده اند که در اینجا به شرح اهم آنها می پردازم :

بررسی شیوه های نجات و درمان برق گرفتگان و

صاعقه زدگان

اصل نجات و درمان مصدومین الکتریسیته عبارتند از :

۱ - قطع فوری ارتباط برق گرفته با جریان برق -

این عمل در صورت امکان همیشه باید از طریق قطع منبع جریان صورت گیرد . در غیر اینصورت نجات دهنده کان باستی پارچه ضخیم و خشک اشیاء چینی یا شیشه ای - چوب کاملاً خشک - کاغذ اقدام ب جدا ساختن مصدوم از مدار جریان الکتریسیته بنمایند . در مورد جریانهای فشار قوی این عمل خطرناک است و باید جریان از منبع قطع شود . باید بخارتر داشت که تا کنون بعلت عدم رعایت همین نکات ساده فیزیکی بسیاری از کسانی که در صدد نجات برق گرفتگان برآمده اند جان خود را ازدست داده اند .

۲ - استفاده از تنفس مصنوعی - پس از قطع تماس برق -

گرفته با مدار جریان ، تنفس مصنوعی نخستین و حیاتی ترین درمانی است که باید هرچه زودتر شروع شود . در این مورد حتی چند لحظه تأخیر ممکن است سبب مرگ شود . بسیاری از پر شکان و کارشناسانی که با بیماران برق گرفته سروکار دارند گرفتگان را برآورده شدن برق گرفته ای پس از ۸ ساعت تنفس مصنوعی اشاره شده است وجود دارد . رویه مرفتی هر آندازه در باره اهمیت حیاتی تنفس مصنوعی در نجات بیماران برق گرفته تأکید شود زیاد نخواهد بود . بر اساس گزارش مکلاچلان (Maclachlan) از ۷۰۰ نفر برق گرفته که ۴۷۹ نفرشان دچار سنکوپ تنفسی بوده اند ۲۳ نفر به تنفس مصنوعی جواب داده اند [۷] . بر اساس گزارش های موجود اکثر برق گرفتگانی که به تنفس مصنوعی جواب نمیدهند تا ۲۰ دقیقه پس از آغاز تنفس مصنوعی شروع به تنفس میکنند . لیکن گزارش های مربوط به اعاده تنفس و بهبودی بعد از زمانهای طولانی تر با اندازه ای زیاد اند که امروزه در بیشتر مراکز پر شکی عالم تنفس مصنوعی دستی یا مکانیکی را حداقل تا ۱۴ ساعت ادامه میدهند . بطوری که تخمین زده اند تنها ۶ دقیقه تأخیر در شروع و ادامه درمان مرک و میر را تا ۸ درصد افزایش میدهد .

۳ - اکسیژن درمانی - بر اساس گزارش های موجود استنشاق اکسیژن یا مخلوط اکسیژن و گاز کربنیک اعاده تنفس عادی در مصدومین انرژی الکتریکی را تسريع میکند .

۴ - استفاده از ضد ضرر الکتریکی (Electric countershock) استفاده از این روش از طرف بعضی از محققین توصیه شده است . ولی شواهدی که ارزش آنرا بطور حتم تأیید نماید کم یا هیچ است . برای انجام ضد ضرر الکتریکی یا کنترشوك الکتریکی الیاف قلب را بدست در حدود چند صدم ثانیه بوسیله

بسته، یک گودال وبالآخره یک فرورفتگی بطور نسبی امن هستند. از نوک تپه‌ها، بستر رودها، پرچین‌ها (hedges) و معجرهای سیمی باید احتراز شود. با آنکه یک «تلک درخت» بالقوه خطرناک است مرکز یک منطقه جنگلی کاملاً امن می‌باشد.

بعقیده نویسنده بهترین راه‌آتی جلوگیری از برق گرفتگی استفاده از جریانهای متناوب پر فر کانس ($N > 100,000 \text{ c/s}$) است. چه جریانهای مذکور بر اعصاب حسی و حرکتی اثر تحریکی نداشته بهیچوجه ایجاد برق گرفتگی نمی‌کند. آنروز که بشر بر موانع موجود در راه استفاده از جریانهای پر فر کانس بجای جریانهای کم فر کانس فائق آید عوامل سیمکشی و برق گرفتگی هردو از بین خواهند رفت. شاهد این مدعی اینکه هم اکنون نیز میتوان بدون استفاده از سیم‌های ناک و خطر برق گرفتگی لامپی را از مسافت بالغه دور بوسیله جریانهای پرت‌سو اتر روشن نمود.

خلاصه و نتیجه

عبور جریان الکتریسیته شدید از بدن آزارهای بالینی مختلفی چون اغماء، آپنه، تشنج، سوختگی، پریاپیسم، آب مروارید، دکولمان رتین، اختلال دید، دردهای عضلانی، سر درد، خستگی، خونریزی، ترومبوز، پاراپلزی، آتروفی عضلانی، سندرم پارکینسون، عوارض هیستریک، نارسانی تنفسی، فیبریلا - سیون بطنی وبالآخره مرگ ایجاد می‌کند. از آنجاکه استفاده از جریان الکتریسیته روز بروز رایجتر می‌شود لازم است پزشکان نیز بقدر لزوم افزایشیک، تکنولوژی، مخاطرات و آزارهای بالینی جریان الکتریسیته آگاه بوده اصول علمی نجات و درمان افراد برق گرفته و صاعقه‌زده را بشناسند.

منابع و مأخذ

- 1- Alexander, L.: *J. Indus. Hyg.* 20: 191, 1938.
- 2- Cecil and Loeb, Textbook of Med., Saunders, p. 43-45, 1971.
- 3- Dickson, W.E.: *J. Path. and Bact.*, 59: 359, 1947.
- 4- Drinker, C K.: *J.A.M.A.* 128: 655, 1945.
- 5- Glaister, J.: Medical jurisprudence and Toxicology, 9th ed., Chap. 7, Baltimore, the William and Wilkins Co., 1950.
- 6- Harrison's Principles of Int. Med., 6th. Ed. P. 720-721, (Mc Graw - Hill Inc.) 1970.
- 7- Maclachlan, W.: *J. Ind. Hyg.*, 16: 1, 1934
- 8- Mc Dowell F., *Surg.*, 45: 85-6, 1970.
- 9- Mc Graw_Hill, Encyclopedia of Science and Technology, Lightning and Surge Protection, Vol. I. P. 635 (Atmospheric Electricity).
- 10- آرشیو اداره کل پزشکی قانونی تهران و حومه.
- 11- Hassin, G.B.: *Arch. Neur. and Psychiat.* 30: 1046, 1933.
- 12- Langworthy, O.R.: *J.Exper. Med.*, 57: 943, 1930.
- 13- Urguhart, R.W.I.: *J. Indust. Hyg.* 9: 140, 1927.

۱- نصب اعلانات و پوسترها نمایان در جاهائی که خطر برق گرفتگی یا صاعقه‌زدگی وجود دارد مثل جایگاههای فشار قوی و ارتفاعات.

۲- استفاده از وسائل ارتباطی (رادیو- تلویزیون- جراید- سینما) برای تهییم مخاطرات بالقوه جریان الکتریسیته و طرق اجتناب از آنها.

۳- آموزش خطرات جریان برق در کودکستانها، دبستانها، دبیرستانها، دانشکده‌ها، کارخانجات و کارگاهها.

۴- جلوگیری از نزدیک شدن مردم به هادیهایی که پتانسیل بالا دارند از طریق حصار کشی و سایر موانع مقتصی.

۵- بررسی دقیق و مرتب سیمکشی داخلی منزل و خیابانها و دستگاههای برقی منزل (اطو- ماشین‌های رختشوئی- یخچال- اجاق برقی- ریش تراش برقی- ظرفشوی الکتریکی و نظایر آن) و بالاخره نقاط مربوط (حمام- آشپزخانه- رختشوی خانه- آبنسا).

۶- اجتناب از دست زدن باشیائی که ممکنست ولتاژ زیاد داشته باشد. در صورت اجبار هیچگاه نباید اینکار را بانوک انگشت یا کف دست انجام داد. زیرا غالباً عبور جریان سبب تتانوس عضلات تاکننده شده جدا کردن دست را غیر ممکن می‌سازد در حالیکه انجام این عمل با پشت انگشت بعلت انقباض عضلات باز کننده بخودی خود ارتباط دست و مدار برق را قطع می‌کند.

۷- عایق بندی مناسب لوازم خانگی، استفاده از دستکش‌های لاستیکی و کفشهای خشک در موقع کار بامدادهای الکتریکی.

۸- اتصال دادن آتنن‌های رادیو ویسیم بزمین بمنظور جلوگیری از سقوط صاعقه.

۹- هنگام رعد و برق امن ترین پناهگاهها خانه‌ای است که درها و پنجره‌ها یکسان باشند. یک اتومبیل بادر و شیشه‌های